

Zacisk	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N/PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1,L2,L3,N	L1	L2	L3	L2,N
Przekrój (mm ²)	YDY 4x10	4xLY 10 /DY20 10	4xLgY 10	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	4xLgY 10	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x1,5
Typ		S314C-40A ON 300 "B"	P304-40A/30mA	S301B-16A	S301B-6A	S301B-6A	S301B-6A	P304-40A/30mA	P312B-16A	S301B-6A	S301B-6A	P312B-16A
PI L1 (kW)	2,50				3,50				2,00			
PI L2 (kW)	1,30					2,00						0,50
PI L3 (kW)	1,05						2,00			2,0	2,0	
PI (kW)	8,40			7,00								
Opis		Ogranicznik przepięć "B"		zasilanie gniazdo 400V kuchnia obw1	zasilanie gniazd 230V kuchnia obw2	zasilanie gniazd 230V pokój 1 obw3	zasilanie gniazd 230V pokój 2 obw4		zasilanie gniazd 230V i oświetlenia łazienka obw5	zasilanie gniazda pralka obw6	zasilanie gniazda pralka obw7	zasilanie oświetlenia obw8

Zacisk	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N/PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3	L1	L2	L1,L2,L3,N	L1	L2	L3	L2,N
Przekrój (mm ²)	YDY 4x10	4xLY 10 DYDz 10	4xLgY 10	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	4xLgY 10	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x1,5
Typ		S314C-40A ON 300 "B"	P304-40A/30mA	S301B-16A	S301B-6A	S301B-6A	P304-40A/30mA	P312B-16A	S301B-6A	S301B-6A	P312B-16A
PI L1 (kW)	2,50				3,50			2,00			
PI L2 (kW)	1,30					2,00					0,50
PI L3 (kW)	1,05								2,0	2,0	
PI (kW)	8,40			7,00							
Opis		Ogranicznik przepięć "B"		zasilanie gniazdo 400V kuchnia obw1	zasilanie gniazd 230V kuchnia obw2	zasilanie gniazd 230V pokój 1 obw3		zasilanie gniazd 230V łazienka obw4	zasilanie gniazda palka obw5	zasilanie gniazda palka obw6	zasilanie oświetlenia obw7

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA MIESZKANIA KOMUNALNE W BUDYNKU W USTRONI UL. DASZYŃSKIEGO 64; DZIAŁKA NR 136/82			
TEMAT:	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - ROZDZIELNIE MIESZKANIOWE	SKALA:	E-11
INWESTOR:	MIASTO USTRÓŃ	DATA: 28.09. 2012.	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. PIOTR ZONTEK	UPR. NR : 87/96 B-B	NR RYS.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PAWEŁ PŁONKA	UPR. NR : 86/96 B-B	PODPIS